








Systemspezifische Daten:

-  Bidirektionales Funk-Bedienteil
-  Integriertes Display, leicht lesbarer Text, beliebig editierbar
-  Eingebauter Proximity-Kartenleser
-  Eigener Eingang für Tür-Sensor
-  Mehrere Bedienteile in einer Anlage kombinierbar

Technische Daten

Maße BHT	113 x 121 x 63 mm
Farbe	weiß
Kompatibel mit	ERC REC 70-03
Batterietyp	2 Lithium Batterien CR123 3V
Batterie Lebensdauer	ca. 3 Jahre
Kartentyp	RFID-Karten, Oasis PC-01, PC-02, 125kHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Frequenz	868 MHz



Produktbeschreibung Drahtloses Bedienteil Oasis JA-80F

Das Oasis JA-80F Bedienteil ist programmierbar und steuert das System. Es verfügt über einen integrierten Kartenleser und einen gesonderten Eingang für einen Tür-Sensor. Im Bedienteil ist ein Proximity Zutritts-Kartenleser bereits eingebaut.

Der Text im Display kann kundenspezifisch editiert werden, z.B. welches Fenster momentan offen ist, welcher Bereich scharf bzw. unscharf geschaltet ist uvm.

Es können mehrere Bedienteile im Objekt installiert und miteinander kombiniert werden.

Artikelnummer JA-80F

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.