







Systemspezifische Daten:

-  Tür- und Fensterkontaktmelder
-  Sabotageschutz
-  Interner Reed-Kontakt wegschaltbar
-  Zusätzliche können verkabelte Kontakte angeschlossen werden

Technische Daten

Maße Melder BHT	110 x 31 x 26 mm
Maße Magnet BHT	56 x 16 x 15 mm
Farbe	weiß
Batterietyp	Lithium, LST14500 (3.6V)
Batterie Haltbarkeit	ca. 3 Jahre Lebensdauer
Betriebstemperatur	-10 to +40 °C
Frequenz	868 MHz



Produktbeschreibung Drahtloser Kontaktmelder Oasis JA-80M

Der Funkmagnetkontakt Oasis JA-80M verfügt über einen Reed-Sensor, der auf Bewegung des beigefügten Magneten, d.h. bei Öffnen eines Fensters oder einer Türe, reagiert. Er kann einen Alarm sofort- oder verzögert auslösen.

Eingebaute Sabotageschalter melden im Falle eines Sabotageversuchs Alarm an der Zentrale. Digitale Funkübertragung mit 42-Bit-Verschlüsselung sorgt für einen sicheren Datentransfer. Ein automatischer Testmodus ist einstellbar.

Die Konstruktion ermöglicht die Montage auf nahezu allen Fenstern und Türen, Unterlagsplättchen sind im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer JA-80M

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.